

SDA 200 / SDA 100

Streamer DAC Verstärker



SDA 200

- 2x 120Wrms / 4 Ohm
- 2x 80Wrms / 8 Ohm
- 330VA+30VA Stromversorgung
- Aluminium Front mit 8mm
- Gewicht: 8 kg

verbindl. Preisempfehlung **€ 2800.-**

SDA 100

- 2x 70Wrms / 4 Ohm
- 2x 60Wrms / 8 Ohm
- 160VA+30VA Stromversorgung
- Aluminium Front mit 4mm
- Gewicht: 6 kg

verbindl. Preisempfehlung **€ 2300.-**

Gemeinsame Merkmale

Streamer:

Internet Radio mit vTuner System:

15000 Stationen, Radio-Logos, ...

Wiedergabe von FLAC/WAV bis 24/192,

ALAC, AIFF, MP3, ... über einen

DLNA Server oder USB-Datenträger

Gapless Wiedergabe

3.5" QVGA TFT Farbdisplay

Freie Steuer-App für Apple® oder Android®

DAC / Vorverstärker:

2 Analoge Eingänge (Cinch)

2 USB-A Eingänge für Datenträger

3 Digitaleingänge

1x USB-B (asynchron bis 24/192)

1x Coax SPDIF (bis 24/192)

1x Optisch SPDIF (bis 24/96)

1 RJ45 Ethernet Buchse

1 Wifi-Antenne

1 Bluetooth receiver

1 Line Out (Cinch)

1 Kopfhörer 6.25mm

Wandlersektion:

BurrBrown PCM5102

Diskrete Symmetrische Audio-Stufe

MOSFET Power-Transistoren

Analoge Volume Regelung

MKT Koppelkondensatoren

Abmessungen: 44x29x9 cm



Fernbedienbar über App
oder IR-Fernbedienung (Serie)